

|                                                    |                     |                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 主 幹 配 電 盤                                          | 総容量                 | 144KVA／3相4線式(180KVA×80%)          |
| 調 光 ユ ニ ッ ト                                        | 総負荷量                | 30A 119回路 LED 4回路(客席)             |
| 照 明 操 作 卓<br><i>P A R E I T U S - γ</i><br>(松下電工製) | 客席後方上部下手(舞台から見て右手側) |                                   |
|                                                    | ☆ プリセット・フェーダー       | 60本×3段 or 180本×1段                 |
|                                                    | ☆ 手動クロス・フェーダー       | A/B 1組                            |
|                                                    | ☆ サブマスターフェーダー       | 20本(うち10本は舞台と切替操作)×50ページ          |
|                                                    | ☆ マルチフェーダー          | 10本(シーン、段マスター、チャンネルマスター機能)        |
|                                                    | ☆ メモリーシーン           | 最大1000シーン                         |
|                                                    | ※JASCOII対応          | ※持込卓DMXでの会館ユニット制御可(ただし持込卓にてパッチ必要) |
|                                                    | ☆ 客席調光スイッチ          | 1式(自動／記憶／手動)                      |
| 舞 台 袖 操 作 盤                                        | 舞台下手袖(調光卓にて切替操作)    |                                   |
|                                                    | ☆ サブマスターフェーダー       | 10本×50ページ                         |
|                                                    | ☆ 客席調光スイッチ          | 1式                                |

| 名 称           | 調 光 回 路 数         | 基本設置灯体等                      | 数 量       | 備 考                                             |
|---------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| プロセニウムライト     | 3kW×6回路<br>(3口)   | 1kW平凸スポット<br>ソースフォー436       | 6台<br>10台 | 電動昇降ワイヤ巻取式                                      |
| ボーダーライト(1)    | 3kW×4回路<br>(切替可能) | 200W×13灯×4色<br>(W・W・72・78)   | 1列        | 手動昇降カウンターウェイト式                                  |
| サスペンションライト(1) | 3kW×12回路<br>(3口)  | 1kW平凸スポット<br>1kWフレネルスポット     | 12台<br>9台 | 手動昇降カウンターウェイト式                                  |
| ボーダーライト(2)    | 3kW×4回路<br>(切替可能) | 200W×13灯×4色<br>(W・W・72・78)   | 1列        | 電動昇降ワイヤ巻取式<br>(スクリーン共吊)                         |
| サスペンションライト(2) | 3kW×12回路<br>(3口)  | 1kW平凸スポット<br>1kWフレネルスポット     | 12台<br>9台 | 手動昇降カウンターウェイト式                                  |
| サスペンションライト(3) | 3kW×8回路<br>(3口)   | 1kW平凸スポット<br>1kWフレネルスポット     | 8台<br>13台 | 手動昇降カウンターウェイト式                                  |
| アッパーホリゾントライト  | 3kW×8回路           | 500Wハロゲン・4色<br>(71・72・63・22) | 1列        | 手動昇降カウンターウェイト式                                  |
| フロントサイドライト    | 3kW×4回路(3口)       | 1kW平凸スポット                    | 12台       | 3灯×4段 (上手、下手 同様)                                |
| シーリングスポットライト  | 3kW×10回路(2口)      | 1kW平凸スポット                    | 20台       | 2灯×10回路                                         |
| フットライト        | 3kW×3回路           | 置き57W・3色<br>(W・W・78)         |           | 下手前框付近に3回路1BOX配置                                |
| 花道コンセント       | 3kW×4回路           |                              |           | 鳥屋口に2回路1BOX配置<br>(上手、下手とも)                      |
| フロアコンセント      | 3kW×27回路          |                              |           | 袖付近に3回路4BOX配置<br>(上手、下手とも)<br>舞台センター奥に3回路1BOX配置 |
| ローアホリゾントライト   | 3kW×8回路           | 300Wハロゲン・4色<br>(72・59・22・40) |           | 袖幕(3)付近に4回路1BOX配置<br>(上手、下手とも)                  |
| フロアコンセント計     | 42回路              |                              |           | (FC上手④、下手④、奥①、純直切替可)                            |
| センターピンスポットライト |                   | 1kWクセノン                      | 2台        | センター室                                           |
| フォロースポットライト   |                   | 250Wメタルハライド                  | 2台        | 調整室(スタンド付)                                      |
| 天井反射板ライト      | 3kW×6回路           | 500Wハロゲン                     | 3列<br>21灯 | 2サスの6回路を切替にて使用<br>前8灯・中7灯・後6灯                   |
| 客席電灯          | 7灯×4回路            | LED                          | 4列        |                                                 |

|     |               |        |    |            |
|-----|---------------|--------|----|------------|
| 直回路 | 下手FC④         | 30A C型 |    | DLスイッチにて切替 |
|     | 上手FC④         | 30A C型 |    |            |
|     | 奥FC①          | 30A C型 |    |            |
|     | 下手DMX FC      | 30A C型 | 1口 |            |
|     |               | 15A 平行 | 2口 | コモン        |
|     | 上手DMX FC      | 30A C型 | 1口 |            |
|     |               | 15A 平行 | 2口 | コモン        |
|     | 客席17列目中央したBOX | 15A 平行 | 2口 | コモン        |
| DMX | 下手DMX FC      | 5pin   | 2口 | INとOUT     |
|     | 上手DMX FC      | 5pin   | 2口 | INとOUT     |
|     | 客席17列目中央したBOX | 5pin   | 1口 | IN         |

※DMXケーブル、変換等はございません

名東文化小劇場照明設備備品リスト

2025年2月現在 2/2

| 品名                  | メーカー・型番          | 数 量 | 備 考                         |
|---------------------|------------------|-----|-----------------------------|
| 1kW平凸スポット           | 松下電工・NQ30235B    | 6台  | プロセニウムボタン                   |
|                     |                  | 12台 | サスペンションライト(1)               |
|                     |                  | 12台 | サスペンションライト(2)               |
|                     |                  | 8台  | サスペンションライト(3)               |
|                     |                  | 24台 | フロントサイド                     |
|                     |                  | 20台 | シーリング                       |
|                     |                  | 10台 | 下手機材棚                       |
| 1kWフレネルスポット         | 松下電工・NQ30236B    | 4台  | プロセニウムボタン                   |
|                     |                  | 9台  | サスペンションライト(1)               |
|                     |                  | 9台  | サスペンションライト(2)               |
|                     |                  | 13台 | サスペンションライト(3)               |
| 500W平凸スポット          | 松下電工・NQ30225B    | 8台  | 上手機材棚                       |
| 500Wフレネルスポット        | 松下電工・NQ30226B    | 8台  | 上手機材棚                       |
| 1kWパーライト            | 松下電工・NQ30631BZ   | 10台 | 8インチ・ナロー                    |
|                     |                  | 10台 | 8インチ・ミディアム                  |
| 500Wパーライト<br>(6インチ) | 松下電工・NQ30625BZ   | 10台 | 6インチ・ナロー                    |
|                     |                  | 10台 | 6インチ・ミディアム                  |
| 575Wカッターライト         | ETC・ソースフォー436    | 10台 | ホルダーBタイプ<br>プロセニウムボタン       |
| ミラーボール              | 丸茂電機・MB-300-R-S  | 1台  | 300mm丸型・吊置兼用(リモート式付)        |
| ストロボ                | 丸茂電機・KM-14S      | 1組  | 200Wストロボ2灯1組<br>上手機材棚       |
| 1kWエフェクトスポット        | 松下電工・NQ30831     | 2台  | EQS-10 II<br>下手機材棚          |
| ディスクマシン             | 松下電工・NK30831K    | 2台  | EDM<br>下手機材棚                |
| ディスクマシン用種板          | RDS・DM-8         | 2枚  | 雨<br>下手機材棚                  |
|                     | RDS・DM-2         | 2枚  | 雲<br>下手機材棚                  |
|                     | RDS・DM-6         | 2枚  | 雪<br>下手機材棚                  |
| スパイラルマシン            | 松下電工・NK30832K    | 2台  | ESM<br>下手機材棚                |
| スパイラルマシン用種板         | RDS・SQ-2         | 2枚  | ガラス製                        |
|                     | RDS・SQ-3         | 2枚  | ガラス製                        |
|                     | RDS・SQ-8         | 2枚  | ガラス製                        |
| スライドキャリア            | 松下電工・NK30834     | 2台  | ESC-1<br>下手機材棚              |
| オブジェクティブレンズ         | 松下電工・NK30837     | 2台  | OL-4<br>下手機材棚               |
|                     | 松下電工・NK30838     | 2台  | OL-6<br>下手機材棚               |
|                     | 松下電工・NK30839     | 2台  | OL-8<br>下手機材棚               |
| 波エフェクト              | 丸茂電機・NAE2-1000W  | 2台  | 上手機材棚                       |
| フットライト              | 松下電工・NQ32063KZ   | 5台  | 57W・3色配線(アイボリー仕上げ)          |
| ストリップライト            | 丸茂電機・CT-60W8L-2C | 4台  | 57W・2色配線(アイボリー仕上げ)          |
| バンドア(8インチ用)         | 松下電工・NK33113     | 10個 | 上手機材棚                       |
| バンドア(6インチ用)         | 松下電工・NK33112     | 10個 | 上手機材棚                       |
| ハンガー                | 松下電工・NK31010B    | 45個 | 上手                          |
| ボーダーハンガー            | 松下電工・NK31004     | 10個 | H560<br>上手                  |
| 3連用アーム              | 松下電工・NK32920     | 10個 | W830<br>綱場                  |
| フロアベース              | 松下電工・NK32020     | 10個 | φ200<br>上手機材棚               |
|                     | 丸茂・SHB-10        | 10個 | 正反裏                         |
| 1k折脚                | RDS・731          | 8本  | H 950~1650<br>下上FR通路        |
| 丸ベーススタンド            | 松下電工・NK32021     | 8本  | H 935~1505<br>下上FR通路        |
| ハイスタンド(低)           | 松下電工・NK32122B    | 2本  | H 990~1565(キャスター付)<br>綱場・上手 |
| ハイスタンド(高)           | 松下電工・NK32123     | 4本  | H1355~3020(キャスター付)<br>綱場・上手 |
| 操作棒                 | RDS・GCB-6        | 2本  | カーボン製 4.5m<br>正反裏           |

|         |         |           |     |  |
|---------|---------|-----------|-----|--|
| 照明用ケーブル | 30C-30C | 10m       | 7本  |  |
|         | 30C-30C | 5m        | 10本 |  |
|         | 30C-20C | 10m       | 10本 |  |
|         | 30C-20C | 5m        | 20本 |  |
|         | 30C-20C | 2m        | 10本 |  |
|         | 30C-平行  | 15Aブレーカー付 | 5本  |  |
|         | 30C-20C | 2又        | 10本 |  |
|         | 20C-20C | 10m       | 10本 |  |
|         | 20C-20C | 5m        | 20本 |  |
|         | 20C-20C | 2m        | 20本 |  |
|         | 20C-20C | 2又        | 20本 |  |
|         | 20C-T   |           | 10本 |  |