

昭和文文化小劇場 照明設備概要

20230315

主調光設備		
主幹配電盤	総容量	150KVA／3相4線式
主照明操作卓 (調光卓) Panasonic PAREITUS γ	客席後方上部上手側	
	制御回路数	1024回路
	プリセットフェーダー数	60本×3段 (1段作用モード時:180本×1段)
	サブマスター記憶容量	20本×50ページ
	マルチフェーダー数	10本
	キュー記憶容量	1000キュー(0.1～999.9)
	出力信号	DMX512×2系統
	☆ 外部記憶装置	SDカード(JASCOⅡ対応)※1メディアにつき1ファイルのみ/ファイル名は英数字のみ
※DMXパッチアウト機能はありません		
舞台袖操作盤 (調光卓と切替操作)	舞台下手側壁面	
	☆ サブマスターフェーダー	10本×50ページ
DMX入力	客席後方(1F)、調整室(2F)	

常設調光設備・器具等

記号欄はCRTパッチ卓表示の記号

部 位 名 称	記号	調光回路数	基本設置灯体等	数量	備 考 (形式・収納場所等)
吊物設備					
ボーダーライト (1) (手動:210kg)	1B	3KW×8回路(中×4、外×4)	NQH3492513 W(作業灯)、#72、W、#78	1列	手動昇降カウンターウェイト方式 一文字幕共吊り
サスペンションライト (1) (電動:340kg)	1S	20A C型コンセント×36 12回路	NQ30461BZ 1000kw 凸	8台	電動昇降 ワイヤー巻取り式
		30A C型コンセント×2(直) 2回路	NQ30463BZ 1000kw ◎	14台	
		DMXコンセント×2 1回路30A仕様	SOURCE FOUR 750 436 (36°)	4台	
ボーダーライト (2) (電動:205kg)	2B	3KW×8回路(中×4外×4)	BCQ-200W9LC(4色) W(作業灯)、#72、W、#78	1列	電動昇降 ワイヤー巻取り式 スクリーン共吊
サスペンションライト (2) (電動:340kg)	2S	20A C型コンセント×36 12回路	NQ30461BZ 1000kw 凸	8台	電動昇降 ワイヤー巻取り式
		30A C型コンセント×2(直) 2回路	NQ30463BZ 1000kw ◎	14台	
		DMXコンセント×2 1回路30A仕様	NQ30443BU 500W ◎	2台	
サスペンションライト (3) (電動:340kg)	3S	20A C型コンセント×36 12回路	NQ30461BZ 1000kw 凸	8台	電動昇降 ワイヤー巻取り式
		30A C型コンセント×2(直) 2回路	NQ30463BZ 1000kw ◎	14台	
		DMXコンセント×2 1回路30A仕様	NQ30443BU 500W ◎	2台	
アッパーホリズントライト (吊込不可)	UH	20A C型コンセント×64 12回路 上、下 (4回路空き)	NQ36143K #71 #72 #63 #22	1列	手動昇降 カウンターウェイト方式
フロントサイドライト	上手	FS上	20A C型コンセント×12 4回路 30A C型コンセント×1(直)1回路 DMXコンセント×1	12台 3台	3灯×4段
	下手	FS下	20A C型コンセント×12 4回路 30A C型コンセント×1(直)1回路 DMXコンセント×1	12台 3台	3灯×4段
シーリングスポットライト	CL	20A C型コンセント×20 10回路 30A C型コンセント×1(直)1回路 DMXコンセント×1	NQ30461BZ 1000kw 凸	20台	
天井反射板ライト		一式	500Wミニハロゲン ハロゲン500w×38灯	38灯	
客席電灯	客席	6回路 (客席天井部照明)			舞台袖／調光室 切替可 ホール卓演出調光可能

フロアコンセント					
フロアコンセント	上手	FC上	3KW×12回路 3KW×1回路(直/DMXコンセント付)		
	下手	FC下	3KW×12回路 3KW×1回路(直/DMXコンセント付)		
フットライト	上手	F	3KW×4回路	※上下コンモ	
	下手		3KW×4回路		
ローアホリズントライト	上手	LH上	3KW×4回路	7台	1800mm
	下手	LH下	3KW×4回路		
反響板裏コンセント			3KW×2回路		

非調光設備					
センターピンスポットライト		30A直2回路	NQ35 クセノンピン 1000W	2台	ピンルーム

特別電源					
注) 200V は取れません。	上手	30A直(C型口)×4回路 単相3線(75A)		音響設備と共用	
	下手	30A直(C型口)×4回路 単相3線(75A)			

注) 劇場では、電圧200Vは供給できません。 供給できる電圧は、100Vのみです。

名古屋市昭和文文化小劇場/TEL:052-751-6056/FAX:052-751-6057/E-mail:showa@bunka758.or.jp





メイン照明設備 : Panasonic

昭和 cultura 小劇場 舞台照明移動機材リスト

20230315

品 名		型 式	数量	重量 (kg)	備 考	保管場所
平凸スポットライト	1KW	NQ30461BZ 1000kw	8	9.6	常設含まず(SUS24台、FR24台、CL20台常設)	SS(舞台上手)
	500W	NQ30441BZ 500kw	8	6.2		正反裏
フレネルSHスポットライト	1KW	NQ30463BZ 1000kw	6	7.5	常設含まず(1SUS14台、2SUS14台、3SUS14台常設)	舞台上手器具庫
	500W	NQ30443BU 500kw	8	5.2	常設含まず(2SUS2台、3SUS2台常設)	〃
PARライト	1KW	ミディアム	6	2.3	※金シートをご使用ください	舞台上手器具庫
		ナロー	6	2.3		〃
	500W	ミディアム	6	2.3		〃
		ナロー	6	2.3		〃
ソースフォー	575W	SOURCE FOUR ZOOM 42550	6	8.9	常設含まず(フロントに6台常設)	舞台上手器具庫
		SOURCE FOUR 750 436	4	7.4	常設含まず(1SUSに4台常設)	〃
エフェクトスポットライト		EPD3-1000W	4	9.9		舞台上手器具庫
ディスクマシン		VSD3	2	6.7	要エフェクトマシンコントローラー(2ch使用)	舞台上手器具庫
ダブルマシン		NCD3	2	3.5	要エフェクトマシンコントローラー(4ch使用)	舞台上手器具庫
エフェクトマシンコントローラー		MCBX-ED3	4	1.7	DMX4ch 純直回路専用	舞台上手器具庫
2連スライドキャリア		MCCD2	2	4.8		舞台上手器具庫
オブジェクティレンズ	OL-4 (4インチ)		2	4.6		舞台上手器具庫
	OL-6 (6インチ)		2	4.8		〃
	OL-8 (8インチ)		2	4.6		〃
	OL-10 (10インチ)		2	5.0		正反裏
ミラーボール		MB-300-R	1	5.0	Φ300 コントローラMB-C600付属	舞台上手器具庫
波エフェクト		NAE3-1000	2	10.3		舞台上手器具庫
フットライト		NQ32064 NQ32065	6	9.0	W、#78、W、#78 4ch仕様 1800mm	舞台上手器具庫
スタンド	NK32122BK		12	12.0	三脚 キャスター付 990～1565mm	SS(舞台上手)
	NK32123K(ハイスタンド)		2	16.0	三脚 キャスター付 1355～3020mm	SS(舞台上手)
三連アーム		NK32920	6	1.8	三連用アーム ※ハイスタンドNK32123Kとの組合せ不可	上手コードラック
フロアベース		NK32020K	20	2.5		上手コードラック
ハンガー		NK31010B	30	0.7		〃
ボーダーハンガー		NK31004	12	2.0		上手コードラック
落下防止用ワイヤー			20		50kgまで	舞台上手器具庫
バンドア	6インチ用		4	1.1		
	8インチ用		10	1.4		正反裏
介錯棒	アルミ操作棒	AL-MCB-L	1	3.1	3441～7000mm	舞台上手
	カーボン操作棒	AL-GCB-6	1	2.0	5300mm	〃
延長・変換コード	30A⇒30A 5M		8			上手コードラック
	〃 3M		8			〃
	〃 2M		10			〃
	30A⇒20A 5M		8			〃
	〃 2M		10			〃
	20A⇒20A 5M		8			〃
	〃 3M		16			〃
	〃 2M		20			〃
	30A⇒30A (二又)		8			〃
	30A⇒20A (二又)		8			〃
	30A⇒20A (三又)		8			〃
	20A⇒20A (二又)		12			〃
	30Aオス⇒平行メス		4		12Aブレーカー付	〃
	20Aオス⇒平行メス		4		12Aブレーカー付	〃
エフェクトマシンコントローラー信号ケーブル (4Pin)		1m	4			舞台上手器具庫
		20m	2			〃
DMXケーブル(5Pin)	20m		4			舞台上手器具庫
	10m		8			〃
	5m		8			〃

【 VS 】

Image						
Type	雪 PVD-100S	雪の前板 PVD-101S	雨 PVD-106S	雨の前板 PVD-107S	荒雲 PVD-108S	雲 VD-109S
在庫数	2枚 ● ●	2枚 ■ ■	2枚 ● ●	2枚 ■ ■	2枚 ● ●	2枚 ● ●

【 スパイラル 】



Image					
Type	PND-107S (ステンレス)	PND-302N (ガラス)	PND-304N (ガラス)	PND-305N (ガラス)	PND-308N (ガラス)
在庫数	2枚 ● ●	2枚 ● ●	2枚 ● ●	2枚 ● ●	2枚 ● ●

【 スライドキャリア 】

Image					
Type	P4-101S (ステンレス)	P4-103S (ステンレス)	P4-104S (ステンレス)	P4-106S (ステンレス)	P4-112S (ステンレス)
在庫数	1枚 ■	1枚 ■	1枚 ■	1枚 ■	1枚 ■

【 Source Four 】※すべてBサイズ

Image						
Type	Bloomin Flowers 76572	Interlocking Breakup 77288	Jazz 77301	Breakup(Small) 77721	Breakup(Large) 77722	Roses 77763
在庫数	2枚 ● ●	6枚 ● ● ● ● ● ●	2枚 ● ●	6枚 ● ● ● ● ● ●	6枚 ● ● ● ● ● ●	2枚 ● ●

Image					
Type	Leaf Breakup(Large) 77806	Triangle Breakup 77879	Beam Splitter 77894	3x3 Tall 78486	Stars 11 79225
在庫数	6枚 ● ● ● ● ● ●	6枚 ● ● ● ● ● ●	6枚 ● ● ● ● ● ●	2枚 ● ●	6枚 ● ● ● ● ● ●